

BX2

Barramento padrão para caixa de entrada tipo X, em cobre eletrolítico 99,9% de pureza, barras principais nas dimensões de 2x5/16" com 780, 650 e 520mm de comprimento. Corrente máxima de 120 A com alimentação central, e 80 A com alimentação pela extremidade. Acompanha conjunto com 12 parafusos sextavados de 3/8", 06 parafusos de 1/2" sextavados arruelas lisas e porcas bicromatizadas, 06 isoladores quadrados em marmore de 100x100x50mm.

Locais e Aplicações

Utilizados como barramento de distribuição de energia para caixas tipo X padrão concessionária em entradas e centros de medição de energia.

