

BV3

Barramento padrão para caixa de entrada tipo V em cobre eletrolítico 99,9% de pureza, barras principais nas dimensões de 2x5/16" com 1370, 1240 e 1100mm de comprimento, Corrente máxima de 120 A com alimentação central, e 80 A com alimentação pela extremidade.
Acompanha conjunto com 18 parafusos sextavados de 3/8", 08 parafusos de 1/2" sextavados arruelas lisas e porcas bicromatizadas, 06 isoladores quadrados em marmore de 100x100x50mm.

Locais e Aplicações

Utilizados como barramento de distribuição de energia para caixas tipo V padrão concessionária em entradas e centros de medição de energia.

