

#### PNF4

Barra para ligação do condutor neutro (N) ou do condutor de proteção terra (PE), fabricado em cobre eletrolítico 99,9% de pureza nas dimensões de 5/8x1/16" e 84mm de comprimento. Corrente máxima de 120 A com alimentação central, e 80 A com alimentação pela extremidade.

#### Locais e Aplicações

Utilizados como barramento de neutro e ou terra em quadros de proteção e distribuição de energia.

